Displaybeschreibung



Nr.	Merkmal
1	Anzeige des Tarifregister (OBIS-Codes)
2	Wertebereich (Zählerstand)
3	Einheit des angezeigten Wertes
4	Phasenanzeige
5	Anzeige der Energierichtung
6	Balkenanzeige als Ersatz für die sich drehende Läuferscheibe
7	Anzeige bei aktiver Kommunikation
8	Einheit des angezeigten Wertes
9	Wertebereich
10	Kennzeichnung der angezeigten Werte
11	Kennzeichnung der 2. Zeile als Informationsanzeige
12	Kennzeichnung des aktiven Tarifs

Abrechnungsrelevante Daten

Tarifregister
Dabei handelt es sich um eine genormte technische Bezeichnung (sog. OBIS-Kennziffer), die angibt, welches Zählerstandsregister gerade angezeigt wird.
Je nach Verwendung ihrer mM variieren die Tarifregister (OBIS-Code). Folgend Register, welche im Netzgebiet anzutreffen sind.

Verwendung	OBIS	Erläuterung
• Bezug (Eintarif)	1.8.0	Gesamtregister für bezogene Energie
• Bezug (Doppeltarif)	1.8.1 1.8.2	Register für bezogene Energie im Tarif 1 (HT) Register für bezogene Energie im Tarif 2 (NT)
• Lieferung	2.8.0	Gesamtregister für gelieferte Energie

Bei Einsatz als Doppeltarif-Variante ist das Tarifregister des aktiven Tarifs zusätzlich mit einem Unterstrich (12) gekennzeichnet.

Durch die Verwendung von mehreren Tarifregistern werden die jeweiligen Tarifregister alle 10 Sekunden alternierend angezeigt.

Zählerstand
Anzeige des zum jeweiligen Tarifregister gehörigen Zählerstandes. Dieser Wert wird ohne Nachkommastelle angezeigt. Die zugehörige Einheit ist immer Kilowattstunde (kWh).